

设置主launcher方案

该方案可将任一应用，无需任何代码修改，就设置为launcher。

适用产品及版本：

此方案适用于Neo3 Pro和Neo 3 Pro Eye，Neo2（PUI4.1.0及以后版本）；G2 4K（PUI4.0.0及以后版本）；

1.手动修改配置文件的操作方法

1. 下载配置文件：[📄 config.txt](#)

2. 修改配置文件

a. open_guide字段：是否启动安全边界设置应用（针对Neo 2系列设备）或手柄绑定应用（针对G2系列设备）；1为启动；0位不启动；

b. home_pkg：配置需要设置为主launcher应用的包名；

3. open_guide字段和home_pkg字段修改完成后，将config.txt文件拷贝至设备的系统根目录下；

4. 重启设备

备注：open_guide字段和home_pkg两个字段下方的“——”请切勿删除、修改。

2.通过行业设置修改的方法

1. 打开行业设置：

a. Neo3 系列设备：进入“设置-通用”，找到“软件版号”，光标对准点击6次，直到左侧导航栏下方出现“开发者”；点击进入“开发者”，后，进入“行业设置”；

b. G2 4K系列设备：同时按“确认+音量减”进入2D设置；点击“系统”，进入“关于设备”，然后点击“PUI版本号”8次，回到上级界面找到“开发者选项”；进入“开发者选项”，下拉找到“行业设置”，点击进入；

c. Neo2系列设备：同时按“确认+音量减”进入2D设置；进入“系统”-“用户配置”，找到“行业设置”；进入“行业设置”；

2. 进入行业设置后，选择“设置开机启动应用”，选择自己已经安装的需要设置的应用，并选中，重启设备

3.通过SDK接口实现

https://sdk.picovr.com/docs/sdk/cn/chapter_seven.html#upvr-setappashome

